



## AÇIKLAMA

### KUMANDA TANITMA

Alıcıya kumanda tanıtmak için kart üzerindeki yükleme butonuna 3 sn basılı tutunuz, alıcı üzerindeki yeşil led ışığı yandığında alıcı yükleme konumuna geçecektir. Kumandanın tanıtmak istediğiniz herhangi bir tuşuna basınız, yükleme tamamlandığında led ışık sönecektir.

Alıcının çekim alanında tanımlı bir kumandanın 3 no'lu tuşuna 5sn basılı tutunuz. Tanıtmak istediğiniz yeni kumandanın herhangi bir tuşuna 1sn basınız. Alıcı yeni kumandanızı tanımış olacaktır.

### ALICI RESETLEME

Alıcının elektriğini kesiniz. Alıcının üzerindeki butona basılı tutunuz. Elektriğini tekrar veriniz. 10sn bekleyin alıcının üzerindeki kırmızı led ışığı yanıp sönecektir. Alıcı resetlenmiş olacaktır.

## ÖZELLİKLER

MODEL: SNX 6010 KEPENK ALICISI	
MATERYAL	ABS
KANAL SAYISI	2 KANAL
KLEMENS GİRİŞLERİ	<ul style="list-style-type: none"><li>L/N</li><li>MOTOR</li><li>YUKARI/AŞAĞI</li><li>MANUEL BUTON</li></ul>
KUMANDA KAYIT	500 Adet Kumanda Tanıtabilme
KOD YAPISI	Fix Code, Rolling Code, Copping
KUMANDA KAYIT	500 KUMANDAYA KADAR
KUMANDA KAYIT TÜRÜ	Kayıt Butonu ile ve/veya uzaktan Akıllı Kayıt ile
ÇALIŞMA VOLTAJİ	220V AC 10A
KONTAJK ÇIKIŞI	2 KANAL MOTOR
ÖLÇÜLERİ	92*57*26
AĞIRLIK	220gr
KULLANIM ALANI	Garaj Kapıları, Otomatik Kapılar, Güvenlik, Otomasyon

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir